



IEC 60950-1

Edition 2.1 2012-05

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Information technology equipment – Safety –
Part 1: General requirements**

**Matériels de traitement de l'information – Sécurité –
Partie 1: Exigences générales**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

CV

ICS 35.020; 35.260

ISBN 978-2-8322-0100-8

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD.....	7
INTRODUCTION.....	9
0 Principles of safety	9
0.1 General principles of safety	9
0.2 Hazards	10
0.3 Materials and components.....	13
1 General	14
1.1 Scope.....	14
1.2 Definitions	16
1.3 General requirements.....	30
1.4 General conditions for tests.....	32
1.5 Components	36
1.6 Power interface	43
1.7 Markings and instructions.....	44
2 Protection from hazards	53
2.1 Protection from electric shock and energy hazards.....	53
2.2 SELV circuits.....	61
2.3 TNV circuits.....	63
2.4 Limited current circuits	68
2.5 Limited power sources.....	69
2.6 Provisions for earthing and bonding	70
2.7 Overcurrent and earth fault protection in primary circuits	78
2.8 Safety interlocks.....	80
2.9 Electrical insulation	83
2.10 Clearances, creepage distances and distances through insulation.....	88
3 Wiring, connections and supply	116
3.1 General	116
3.2 Connection to a mains supply.....	119
3.3 Wiring terminals for connection of external conductors	125
3.4 Disconnection from the mains supply	128
3.5 Interconnection of equipment	131
4 Physical requirements	132
4.1 Stability	132
4.2 Mechanical strength	132
4.3 Design and construction	138
4.4 Protection against hazardous moving parts	147
4.5 Thermal requirements	149
4.6 Openings in enclosures	153
4.7 Resistance to fire	159
5 Electrical requirements and simulated abnormal conditions	166
5.1 Touch current and protective conductor current.....	166
5.2 Electric strength	174
5.3 Abnormal operating and fault conditions	178

6	Connection to telecommunication networks	182
6.1	Protection of telecommunication network service persons, and users of other equipment connected to the network, from hazards in the equipment.....	182
6.2	Protection of equipment users from overvoltages on telecommunication networks	184
6.3	Protection of the telecommunication wiring system from overheating.....	186
7	Connection to cable distribution systems	187
7.1	General	187
7.2	Protection of cable distribution system service persons, and users of other equipment connected to the system, from hazardous voltages in the equipment.....	188
7.3	Protection of equipment users from overvoltages on the cable distribution system	188
7.4	Insulation between primary circuits and cable distribution systems	188
 Annex A (normative) Tests for resistance to heat and fire		190
Annex B (normative) Motor tests under abnormal conditions		193
Annex C (normative) Transformers		199
Annex D (normative) Measuring instruments for touch current tests		202
Annex E (normative) Temperature rise of a winding		204
Annex F (normative) Measurement of clearances and creepage distances		205
Annex G (normative) Alternative method for determining minimum clearances.....		212
Annex H (normative) Ionizing radiation		220
Annex J (normative) Table of electrochemical potentials (see 2.6.5.6)		221
Annex K (normative) Thermal controls		223
Annex L (normative) Normal load conditions for some types of electrical business equipment.....		225
Annex M (normative) Criteria for telephone ringing signals		227
Annex N (normative) Impulse test generators		232
Annex P (normative) Normative references		234
Annex Q (normative) Voltage dependent resistors (VDRs)		238
Annex R (informative) Examples of requirements for quality control programmes		239
Annex S (informative) Procedure for impulse testing		242
Annex T (informative) Guidance on protection against ingress of water		244
Annex U (normative) Insulated winding wires for use without interleaved insulation		246
Annex V (normative) AC power distribution systems		249
Annex W (informative) Summation of touch currents		256
Annex X (informative) Maximum heating effect in transformer tests		259
Annex Y (normative) Ultraviolet light conditioning test.....		261
Annex Z (informative) Overvoltage categories (see 2.10.3.2 and Clause G.2)		262
Annex AA (normative) Mandrel test (see 2.10.5.8)		263
Annex BB (informative) Changes in the second edition		266
Annex CC (normative) Evaluation of integrated circuit (IC) current limiters		269
Annex DD (normative) Requirements for the mounting means of rack-mounted equipment.....		271
Annex EE (normative) Household and home/office document/media shredders.....		273

Bibliography.....	267
Index	589
Figure 2A – Test finger	56
Figure 2B – Test pin	56
Figure 2C – Test probe	56
Figure 2D - Accessibility of internal conductive parts	57
Figure 2E – Voltages in SELV circuits under single fault conditions	62
Figure 2F – Maximum voltages permitted after a single fault.....	64
Figure 2G – Test generator.....	68
Figure 2H – Examples of application of insulation	87
Figure 2J – Thermal ageing time.....	113
Figure 2K – Abrasion resistance test for coating layers	114
Figure 4A – Impact test using a steel ball.....	135
Figure 4B – Examples of cross-sections of designs of openings preventing vertical access	153
Figure 4C – Examples of louvre design.....	154
Figure 4D – Enclosure openings	155
Figure 4E – Typical bottom of a fire enclosure for partially enclosed component or assembly	155
Figure 4F – Baffle plate construction.....	156
Figure 4G – Example for determining opening 'X' without a deflector	138
Figure 4H – Example for determining opening 'X' with a deflector	138
Figure 5A – Test circuit for touch current of single-phase equipment on a star TN or TT power supply system	167
Figure 5B – Test circuit for touch current of three-phase equipment on a star TN or TT power supply system	168
Figure 6A – Test for separation between a telecommunication network and earth	184
Figure 6B – Application points of test voltage	185
Figure B.1 – Determination of arithmetic average temperature.....	194
Figure C.1 – Determination of arithmetic average temperature.....	200
Figure D.1 – Measuring instrument	202
Figure D.2 – Alternative measuring instrument.....	203
Figure F.1 – Narrow groove	205
Figure F.2 – Wide groove.....	205
Figure F.3 – V-shaped groove.....	206
Figure F.4 – Rib.....	206
Figure F.5 – Uncemented joint with narrow groove.....	206
Figure F.6 – Uncemented joint with wide groove	207
Figure F.7 – Uncemented joint with narrow and wide grooves	207
Figure F.8 – Narrow recess.....	207
Figure F.9 – Wide recess	208
Figure F.10 – Coating around terminals	208
Figure F.11 – Coating over printed wiring	209
Figure F.12 – Measurements through openings in enclosures	209

Figure F.13 – Intervening, unconnected conductive part	210
Figure F.14 – Solid insulating material	210
Figure F.15 – Thin sheet insulating material.....	210
Figure F.16 – Cemented joints in multi-layer printed board	211
Figure F.17 – Component filled with insulating compound.....	211
Figure F.18 – Partitioned bobbin.....	211
Figure M.1 – Definition of ringing period and cadence cycle.....	228
Figure M.2 – ITS1 limit curve for cadenced ringing signal	229
Figure M.3 – Peak and peak-to-peak currents.....	230
Figure M.4 – Ringing voltage trip criteria.....	231
Figure N.1 – ITU-T impulse test generator circuit	232
Figure N.2 – IEC 60065 impulse test generator circuit	233
Figure S.1 – Waveform on insulation without surge suppressors and no breakdown	242
Figure S.2 – Waveforms on insulation during breakdown without surge suppressors.....	243
Figure S.3 – Waveforms on insulation with surge suppressors in operation.....	243
Figure S.4 – Waveform on short-circuited surge suppressor and insulation	243
Figure V.1 – Examples of TN-S power distribution systems.....	251
Figure V.2 – Example of TN-C-S power distribution system	252
Figure V.3 – Example of TN-C power distribution system	252
Figure V.4 – Example of single-phase, three-wire TN-C power distribution system.....	253
Figure V.5 – Example of three line and neutral TT power distribution system	253
Figure V.6 – Example of three line TT power distribution system	254
Figure V.7 – Example of three line (and neutral) IT power distribution system.....	254
Figure V.8 – Example of three line IT power distribution system	255
Figure W.1 – Touch current from a floating circuit.....	256
Figure W.2 – Touch current from an earthed circuit.....	257
Figure W.3 – Summation of touch currents in a PABX.....	257
Figure AA.1 – Mandrel	263
Figure AA.2 – Initial position of mandrel.....	264
Figure AA.3 – Final position of mandrel	264
Figure EE.1 – Wedge probe (overall view)	275
Figure EE.2 – Wedge probe (tip detail)	276
 Table 1A – Voltage ranges of SELV and TNV circuits	23
Table 1B – Equivalence of flammability classes	27
Table 1C – Capacitor ratings according to IEC 60384-14	38
Table 1D – Informative examples of application of capacitors	39
Table 2A – Distance through insulation of internal wiring	58
Table 2B – Limits for power sources without an overcurrent protective device	70
Table 2C – Limits for power sources with an overcurrent protective device	70
Table 2D – Minimum size of protective bonding conductors	73
Table 2E – Test duration, a.c. mains supplies	74
Table 2F – Informative examples of protective devices in single-phase equipment or subassemblies	79

Table 2G – Informative examples of protective devices in three-phase equipment	80
Table 2H – Examples of application of insulation	85
Table 2J – AC mains transient voltages	92
Table 2K – Minimum clearances for insulation in primary circuits and between primary and secondary circuits	94
Table 2L – Additional clearances in primary circuits.....	94
Table 2M – Minimum clearances in secondary circuits	96
Table 2N – Minimum creepage distances	101
Table 2P – Tests for insulation in non-separable layers	106
Table 2Q – Minimum separation distances for coated printed boards	110
Table 2R – Insulation in printed boards.....	112
Table 3A – Sizes of cables and conduits for equipment having a rated current not exceeding 16 A	121
Table 3B – Sizes of conductors.....	122
Table 3C – Physical tests on power supply cords.....	124
Table 3D – Range of conductor sizes to be accepted by terminals	126
Table 3E – Sizes of terminals for mains supply conductors and protective earthing conductors	127
Table 4A – Minimum property retention limits after UV exposure.....	144
Table 4B – Temperature limits, materials and components	150
Table 4C – Touch temperature limits	152
Table 4D – Size and spacing of openings in metal bottoms of fire enclosures	156
Table 4E – Summary of material flammability requirements	165
Table 5A – Maximum current	170
Table 5B – Test voltages for electric strength tests based on peak working voltages Part 1..	176
Table 5B – Test voltages for electric strength tests based on peak working voltages Part 2..	177
Table 5C – Test voltages for electric strength tests based on required withstand voltages .	178
Table 5D – Temperature limits for overload conditions	181
Table B.1 – Temperature limits for motor windings (except for running overload test)	194
Table B.2 – Permitted temperature limits for running overload tests	195
Table C.1 – Temperature limits for transformer windings	200
Table F.1 – Value of X	205
Table G.1 – AC mains transient voltages	213
Table G.2 – Minimum clearances up to 2 000 m above sea level	218
Table J.1 – Electrochemical potentials (V)	221
Table N.1 – Component values for Figures N.1 and N.2.....	233
Table R.1 – Rules for sampling and inspection – coated printed boards.....	240
Table R.2 – Rules for sampling and inspection – reduced clearances	241
Table T.1 – Extract from IEC 60529	245
Table U.1 – Mandrel diameter.....	247
Table U.2 – Oven temperature	247
Table X.1 – Test steps	259
Table Z.1 – Overvoltage categories	262

~~INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION~~

**INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT –
SAFETY –****Part 1: General requirements****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of IEC 60950-1 consists of the second edition (2005) [documents 108/135A/FDIS and 108/147/RVD], its corrigendum 1 (2006) and its amendment 1 (2012) [documents 108/350/FDIS and 108/357/RVD]. It bears the edition number 2.1.

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendment and has been prepared for user convenience. A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by amendment 1. Additions and deletions are displayed in red, with deletions being struck through.

International Standard IEC 60950-1 has been prepared by IEC technical committee 108: Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology and communication technology.

IEC 60950-1 includes the basic requirements for the safety of information technology equipment.

Additional parts of IEC 60950-1 will cover specific safety requirements for information technology equipment having limited applications or having special features as follows:

Part 21: Remote feeding (published);

Part 22: Equipment installed outdoors (planned);

Part 23: Large data storage equipment (planned);

Except for notes, all text within a normative figure, or in a box under a normative table, is also normative. Text with a superscript reference is linked to a particular item in the table. Other text in a box under a table applies to the whole table.

Informative annexes and text beginning with the word "NOTE" are not normative. They are provided only to give additional information.

"Country" notes are also informative but call attention to requirements that are normative in those countries.

In this standard, the following print types are used:

- Requirements proper and normative annexes: roman type.
- Compliance statements and test specifications: italic type.
- Notes in the text and in tables: smaller roman type.
- Terms that are defined in 1.2: SMALL CAPITALS.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The “colour inside” logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this publication using a colour printer.

INTRODUCTION

0 Principles of safety

The following principles have been adopted by technical committee 108 in the development of this standard.

These principles do not cover performance or functional characteristics of equipment.

Words printed in SMALL CAPITALS are terms that are defined in 1.2 of this standard.

0.1 General principles of safety

It is essential that designers understand the underlying principles of safety requirements in order that they can engineer safe equipment.

These principles are not an alternative to the detailed requirements of this standard, but are intended to provide designers with an appreciation of the basis of these requirements. Where the equipment involves technologies and materials or methods of construction not specifically covered, the design of the equipment should provide a level of safety not less than those described in these principles of safety.

Designers shall take into account not only normal operating conditions of the equipment but also likely fault conditions, consequential faults, foreseeable misuse and external influences such as temperature, altitude, pollution, moisture, overvoltages on the MAINS SUPPLY and overvoltages on a TELECOMMUNICATION NETWORK or a CABLE DISTRIBUTION SYSTEM. Dimensioning of insulation spacings should take account of possible reductions by manufacturing tolerances, or where deformation could occur due to handling, shock and vibration likely to be encountered during manufacture, transport and normal use.

The following priorities should be observed in determining what design measures to adopt:

- where possible, specify design criteria that will eliminate, reduce or guard against hazards;
- where the above is not practicable because the functioning of the equipment would be impaired, specify the use of protective means independent of the equipment, such as personal protective equipment (which is not specified in this standard);
- where neither of the above measures is practicable, or in addition to those measures, specify the provision of markings and instructions regarding the residual risks.

There are two types of persons whose safety needs to be considered, USERS (or OPERATORS) and SERVICE PERSONS.

USER is the term applied to all persons other than SERVICE PERSONS. Requirements for protection should assume that USERS are not trained to identify hazards, but will not intentionally create a hazardous situation. Consequently, the requirements will provide protection for cleaners and casual visitors as well as the assigned USERS. In general, USERS should not have access to hazardous parts, and to this end, such parts should only be in SERVICE ACCESS AREAS or in equipment located in RESTRICTED ACCESS LOCATIONS.

When USERS are admitted to RESTRICTED ACCESS LOCATIONS they shall be suitably instructed.

SERVICE PERSONS are expected to use their training and skill to avoid possible injury to themselves and others due to obvious hazards that exist in SERVICE ACCESS AREAS of the equipment or on equipment located in RESTRICTED ACCESS LOCATIONS. However, SERVICE PERSONS should be protected against unexpected hazards. This can be done by, for example, locating parts that need to be accessible for servicing away from electrical and mechanical

hazards, providing shields to avoid accidental contact with hazardous parts, and providing labels or instructions to warn personnel about any residual risk.

Information about potential hazards can be marked on the equipment or provided with the equipment, depending on the likelihood and severity of injury, or made available for SERVICE PERSONS. In general, USERS shall not be exposed to hazards likely to cause injury, and information provided for USERS should primarily aim at avoiding misuse and situations likely to create hazards, such as connection to the wrong power source and replacement of fuses by incorrect types.

MOVABLE EQUIPMENT is considered to present a slightly increased risk of shock, due to possible extra strain on the supply cord leading to rupture of the earthing conductor. With HAND-HELD EQUIPMENT, this risk is increased; wear on the cord is more likely, and further hazards could arise if the units were dropped. TRANSPORTABLE EQUIPMENT introduces a further factor because it can be used and carried in any orientation; if a small metallic object enters an opening in the ENCLOSURE it can move around inside the equipment, possibly creating a hazard.

0.2 Hazards

Application of a safety standard is intended to reduce the risk of injury or damage due to the following:

- electric shock;
- energy related hazards;
- fire;
- heat related hazards;
- mechanical hazards;
- radiation;
- chemical hazards.

0.2.1 Electric shock

Electric shock is due to current passing through the human body. The resulting physiological effects depend on the value and duration of the current and the path it takes through the body. The value of the current depends on the applied voltage, the impedance of the source and the impedance of the body. The body impedance depends in turn on the area of contact, moisture in the area of contact and the applied voltage and frequency. Currents of approximately half a milliampere can cause a reaction in persons in good health and may cause injury indirectly due to involuntary reaction. Higher currents can have more direct effects, such as burn or muscle tetanization leading to inability to let go or to ventricular fibrillation.

Steady state voltages up to 42,4 V peak, or 60 V d.c., are not generally regarded as hazardous under dry conditions for an area of contact equivalent to a human hand. Bare parts that have to be touched or handled should be at earth potential or properly insulated.

Some equipment will be connected to telephone and other external networks. Some TELECOMMUNICATION NETWORKS operate with signals such as voice and ringing superimposed on a steady d.c. supply voltage; the total may exceed the values given above for steady-state voltages. It is common practice for the SERVICE PERSONS of telephone companies to handle parts of such circuits bare-handed. This has not caused serious injury, because of the use of cadenced ringing and because there are limited areas of contact with bare conductors normally handled by SERVICE PERSONS. However, the area of contact of a part accessible to the USER, and the likelihood of the part being touched, should be further limited (for example, by the shape and location of the part).

It is normal to provide two levels of protection for USERS to prevent electric shock. Therefore, the operation of equipment under normal conditions and after a single fault, including any consequential faults, should not create a shock hazard. However, provision of additional protective measures, such as protective earthing or SUPPLEMENTARY INSULATION, is not considered a substitute for, or a relief from, properly designed BASIC INSULATION.

Harm may result from:

Contact with bare parts normally at HAZARDOUS VOLTAGES.

Breakdown of insulation between parts normally at HAZARDOUS VOLTAGES and accessible conductive parts.

Contact with circuits connected to TELECOMMUNICATION NETWORKS that exceed 42,4 V peak or 60 V d.c.

Breakdown of USER-accessible insulation.

TOUCH CURRENT (leakage current) flowing from parts at HAZARDOUS VOLTAGES to accessible parts, or failure of a protective earthing connection. TOUCH CURRENT may include current due to EMC filter components connected between PRIMARY CIRCUITS and accessible parts.

0.2.2 Energy related hazards

Injury or fire may result from a short-circuit between adjacent poles of high current supplies or high capacitance circuits, causing:

- burns;
- arcing;
- ejection of molten metal.

Even circuits whose voltages are safe to touch may be hazardous in this respect.

Examples of measures to reduce risks include:

- separation;
- shielding;
- provision of SAFETY INTERLOCKS.

Examples of measures to reduce risks:

Prevent USER access to parts at HAZARDOUS VOLTAGES by fixed or locked covers, SAFETY INTERLOCKS, etc. Discharge accessible capacitors that are at HAZARDOUS VOLTAGES.

Provide BASIC INSULATION and connect the accessible conductive parts and circuits to earth so that exposure to the voltage which can develop is limited because overcurrent protection will disconnect the parts having low impedance faults within a specified time; or provide a metal screen connected to protective earth between the parts, or provide DOUBLE INSULATION or REINFORCED INSULATION between the parts, so that breakdown to the accessible part is not likely to occur.

Limit the accessibility and area of contact of such circuits, and separate them from unearthing parts to which access is not limited.

Insulation that is accessible to the USER should have adequate mechanical and electrical strength to reduce the likelihood of contact with HAZARDOUS VOLTAGES.

Limit TOUCH CURRENT to a specified value, or provide a high integrity protective earthing connection.

0.2.3 Fire

Risk of fire may result from excessive temperatures either under normal operating conditions or due to overload, component failure, insulation breakdown or loose connections. Fires originating within the equipment should not spread beyond the immediate vicinity of the source of the fire, nor cause damage to the surroundings of the equipment.

Examples of measures to reduce risks include:

- providing overcurrent protection;
- using constructional materials having appropriate flammability properties for their purpose;
- selection of parts, components and consumable materials to avoid high temperature which might cause ignition;
- limiting the quantity of combustible materials used;
- shielding or separating combustible materials from likely ignition sources;
- using ENCLOSURES or barriers to limit the spread of fire within the equipment;
- using suitable materials for ENCLOSURES so as to reduce the likelihood of fire spreading from the equipment.

0.2.4 Heat related hazards

Injury may result from high temperatures under normal operating conditions, causing:

- burns due to contact with hot accessible parts;
- degradation of insulation and of safety-critical components;
- ignition of flammable liquids.

Examples of measures to reduce risks include:

- taking steps to avoid high temperature of accessible parts;
- avoiding temperatures above the ignition point of liquids;
- provision of markings to warn USERS where access to hot parts is unavoidable.

0.2.5 Mechanical hazards

Injury may result from:

- sharp edges and corners;
- moving parts that have the potential to cause injury;
- equipment instability;
- flying particles from imploding cathode ray tubes and exploding high pressure lamps.

Examples of measures to reduce risks include:

- rounding of sharp edges and corners;
- guarding;
- provision of SAFETY INTERLOCKS;
- providing sufficient stability to free-standing equipment;
- selecting cathode ray tubes and high pressure lamps that are resistant to implosion and explosion respectively;
- provision of markings to warn USERS where access is unavoidable.

0.2.6 Radiation

Injury to USERS and to SERVICE PERSONS may result from some forms of radiation emitted by equipment. Examples are sonic (acoustic), radio frequency, infra-red, ultraviolet and ionizing radiation, and high intensity visible and coherent light (lasers).

Examples of measures to reduce risks include:

- limiting the energy level of potential radiation sources;
- screening radiation sources;
- provision of SAFETY INTERLOCKS;
- provision of markings to warn USERS where exposure to the radiation hazard is unavoidable.

0.2.7 Chemical hazards

Injury may result from contact with some chemicals or from inhalation of their vapours and fumes.

Examples of measures to reduce risks include:

- avoiding the use of constructional and consumable materials likely to cause injury by contact or inhalation during intended and normal conditions of use;
- avoiding conditions likely to cause leakage or vaporization;
- provision of markings to warn USERS about the hazards.

0.3 Materials and components

Materials and components used in the construction of equipment should be so selected and arranged that they can be expected to perform in a reliable manner for the anticipated life of the equipment without creating a hazard, and would not contribute significantly to the development of a serious fire hazard. Components should be selected so that they remain within their manufacturers' ratings under normal operating conditions, and do not create a hazard under fault conditions.

INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT – SAFETY –

Part 1: General requirements

1 General

1.1 Scope

1.1.1 Equipment covered by this standard

This standard is applicable to mains-powered or battery-powered information technology equipment, including electrical business equipment and associated equipment, with a RATED VOLTAGE not exceeding 600 V.

This standard is also applicable to such information technology equipment:

- designed for use as telecommunication terminal equipment and TELECOMMUNICATION NETWORK infrastructure equipment, regardless of the source of power;
- designed and intended to be connected directly to, or used as infrastructure equipment in, a CABLE DISTRIBUTION SYSTEM, regardless of the source of power;
- designed to use the AC MAINS SUPPLY as a communication transmission medium (see Clause 6, Note 4 and 7.1, Note 4).

This standard is also applicable to components and subassemblies intended for incorporation in information technology equipment. It is not expected that such components and subassemblies comply with every aspect of the standard, provided that the complete information technology equipment, incorporating such components and subassemblies, does comply.

NOTE 1 Examples of aspects with which uninstalled components and subassemblies may not comply include the marking of the power rating and access to hazardous parts.

NOTE 2 This standard may be applied to the electronic parts of equipment even if that equipment does not wholly fall within its Scope, such as large-scale air conditioning systems, fire detection systems and fire extinguishing systems. Different requirements may be necessary for some applications.

This standard specifies requirements intended to reduce risks of fire, electric shock or injury for the OPERATOR and layman who may come into contact with the equipment and, where specifically stated, for a SERVICE PERSON.

This standard is intended to reduce such risks with respect to installed equipment, whether it consists of a system of interconnected units or independent units, subject to installing, operating and maintaining the equipment in the manner prescribed by the manufacturer.

Examples of equipment that is in the scope of this standard are:

Generic product type	Specific example of generic type
banking equipment	monetary processing machines including automated teller (cash dispensing) machines (ATM)
data and text processing machines and associated equipment	data preparation equipment, data processing equipment, data storage equipment, personal computers, plotters, printers, scanners, text processing equipment, visual display units
data network equipment	bridges, data circuit terminating equipment, data terminal equipment, routers
electrical and electronic retail equipment	cash registers, point of sale terminals including associated electronic scales
electrical and electronic office machines	calculators, copying machines, dictation equipment, document shredding machines, duplicators, erasers, micrographic office equipment, motor-operated files, paper trimmers (punchers, cutting machines, separators), paper jogging machines, pencil sharpeners, staplers, typewriters
other information technology equipment	photoprinting equipment, public information terminals, multimedia equipment
postage equipment	mail processing machines, postage machines
telecommunication network infrastructure equipment	billing equipment, multiplexers, network powering equipment, network terminating equipment, radio basestations, repeaters, transmission equipment, telecommunication switching equipment
telecommunication terminal equipment	facsimile equipment, key telephone systems, modems, PABXs, pagers, telephone answering machines, telephone sets (wired and wireless)

NOTE 3 The requirements of IEC 60065 may also be used to meet safety requirements for multimedia equipment. See IEC Guide 112, *Guide on the safety of multimedia equipment*.

This list is not intended to be comprehensive, and equipment that is not listed is not necessarily excluded from the Scope.

Equipment complying with the relevant requirements in this standard is considered suitable for use with process control equipment, automatic test equipment and similar systems requiring information processing facilities. However, this standard does not include requirements for performance or functional characteristics of equipment.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	308
INTRODUCTION	310
0 Principes de sécurité	310
0.1 Principes généraux de sécurité	310
0.2 Dangers	311
0.3 Matériaux et composants.....	315
1 Généralités.....	316
1.1 Domaine d'application	316
1.2 Définitions	318
1.3 Exigences générales	334
1.4 Conditions générales d'essai.....	335
1.5 Composants	340
1.6 Adaptation au réseau	348
1.7 Marquages et instructions	349
2 Protection contre les dangers	358
2.1 Protection contre les chocs électriques et les dangers de transfert d'énergie	358
2.2 Circuits TBTS	368
2.3 Circuits TRT	370
2.4 Circuits à limitation de courant	374
2.5 Sources à puissance limitée	375
2.6 Dispositions pour la mise à la terre.....	377
2.7 Protection contre les surintensités et les défauts à la terre dans les circuits primaires	385
2.8 Verrouillages de sécurité	388
2.9 Isolation électrique	391
2.10 Distances dans l'air, lignes de fuite et distances à travers l'isolation	396
3 Câblage, connexions et alimentation	426
3.1 Généralités.....	426
3.2 Raccordement à une alimentation du réseau	429
3.3 Bornes pour les conducteurs externes	435
3.4 Séparation de l'alimentation du réseau.....	438
3.5 Interconnexion des matériels.....	441
4 Exigences physiques	442
4.1 Stabilité	442
4.2 Résistance mécanique	443
4.3 Conception et construction	449
4.4 Protection contre les parties mobiles dangereuses	458
4.5 Exigences thermiques	461
4.6 Ouvertures dans les enveloppes.....	464
4.7 Résistance au feu	471
5 Exigences électriques et simulation de conditions de défauts	478
5.1 Courant de contact et courant dans le conducteur de protection.....	478
5.2 Rigidité diélectrique.....	487
5.3 Fonctionnement anormal et conditions de défaut.....	491

6 Connexion à des réseaux de télécommunications.....	495
6.1 Protection du personnel de maintenance du réseau de télécommunications et des utilisateurs d'autres matériels connectés au réseau contre les risques provenant du matériel.....	496
6.2 Protection des utilisateurs du matériel contre les surtensions sur les réseaux de télécommunications	498
6.3 Protection du système de câblage de télécommunication contre les surchauffes	500
7 Connexion aux systèmes de distribution par câbles	501
7.1 Généralités.....	501
7.2 Protection du personnel de maintenance d'un système de distribution par câbles et des utilisateurs d'autres matériels connectés au système, contre les dangers des matériels.....	502
7.3 Protection des utilisateurs de matériels contre les surtensions sur le système de distribution par câbles	502
7.4 Isolation entre circuits primaires et systèmes de distribution par câbles	503
Annexe A (normative) Essais de résistance à la chaleur et au feu	505
Annexe B (normative) Essais des moteurs dans les conditions anormales	508
Annexe C (normative) Transformateurs.....	514
Annexe D (normative) Appareils de mesure pour les essais de courant de contact	518
Annexe E (normative) Echauffement d'un enroulement	520
Annexe F (normative) Mesure des distances dans l'air et des lignes de fuite	521
Annexe G (normative) Autre méthode pour la détermination des distances dans l'air minimales	529
Annexe H (normative) Rayonnements ionisants	537
Annexe J (normative) Tableau des potentiels électrochimiques (voir 2.6.5.6).....	538
Annexe K (normative) Dispositifs de commande thermiques	540
Annexe L (normative) Conditions de charge normale pour quelques types de matériels de bureau électriques	542
Annexe M (normative) Critères pour les signaux de sonnerie du téléphone.....	544
Annexe N (normative) Générateur d'impulsions d'essai.....	549
Annexe P (normative) Références normatives.....	551
Annexe Q (normative) Résistances sensibles à la tension (Voltage dependent resistors – VDR)	555
Annexe R (informative) Exemples d'exigences pour un programme de contrôle de la qualité	556
Annexe S (informative) Procédure pour les essais en impulsions.....	559
Annexe T (informative) Guide pour la protection contre la pénétration d'eau	561
Annexe U (normative) Fils de bobinage isolés pour utilisation sans intercouche	563
Annexe V (normative) Schémas de distribution de l'alimentation en courant alternatif.....	566
Annexe W (informative) Sommation des courants de contact	573
Annexe X (informative) Echauffement maximal dans les essais de transformateurs	576
Annexe Y (normative) Essai de conditionnement à la lumière ultraviolette	578
Annexe Z (informative) Catégories de surtensions (voir 2.10.3.2 et Article G.2)	579
Annexe AA (normative) Essai de mandrin (voir 2.10.5.8)	580
Annexe BB (informative) Modifications de la deuxième édition.....	583

Annexe CC (normative) Evaluation des limiteurs de courant à circuits intégrés (IC)	586
Annexe DD (normative) Exigences pour les moyens de montage des matériels montés dans des baies	588
Annexe EE (normative) Déchiqueteuses de documents/supports à usage domestique et de bureau/maison	590
Bibliographie	594
Index	596
Figure 2A – Doigt d'épreuve.....	361
Figure 2B – Broche d'essai	362
Figure 2C – Calibre d'essai.....	362
Figure 2D – Accessibilité des parties conductrices internes	363
Figure 2E – Tensions dans les circuits TBTS dans les conditions de premier défaut	368
Figure 2F – Tensions maximales admises après un premier défaut	370
Figure 2G – Générateur d'essai	374
Figure 2H – Exemples d'application de l'isolation.....	395
Figure 2J – Durée de vieillissement thermique.....	423
Figure 2K – Essai de résistance à l'abrasion pour les couches de revêtement.....	424
Figure 4A – Essai de choc utilisant la sphère d'acier	445
Figure 4B – Exemples de coupes d'ouvertures empêchant un accès vertical	465
Figure 4C – Exemples de volets en grille-écran	465
Figure 4D – Ouvertures dans une enveloppe	466
Figure 4E – Fond typique d'une enveloppe contre le feu pour les composants ou ensembles partiellement enfermés	467
Figure 4F – Construction avec plaque écran.....	468
Figure 4G – Exemple pour la détermination de l'ouverture 'X' sans déflecteur	448
Figure 4H – Exemple pour la détermination de l'ouverture 'X' avec un déflecteur.....	449
Figure 5A – Circuit d'essai pour le courant de contact d'un matériel monophasé sur des schémas d'alimentation TN étoile ou TT.....	480
Figure 5B – Circuit d'essai pour le courant de contact d'un matériel triphasé sur des schémas d'alimentation TN étoile ou TT	481
Figure 6A – Essai de la séparation entre le réseau de télécommunications et la terre.....	497
Figure 6B – Points d'application des tensions d'essai	499
Figure B.1 – Détermination de la moyenne arithmétique des températures.....	509
Figure C.1 – Détermination de la moyenne arithmétique des températures.....	515
Figure D.1 – Appareil de mesure	518
Figure D.2 – Appareil de mesure en variante	519
Figure F.1 – Encoche étroite	521
Figure F.2 – Encoche large	522
Figure F.3 – Encoche en forme de V	522
Figure F.4 – Nervure	522
Figure F.5 – Parties non collées avec encoche étroite	523
Figure F.6 – Parties non collées avec encoche large	523
Figure F.7 – Parties non collées avec encoches large et étroite	523

Figure F.8 – Faible retrait	524
Figure F.9 – Large retrait	524
Figure F.10 – Revêtement autour des bornes	525
Figure F.11 – Revêtement sur des circuits imprimés	525
Figure F.12 – Mesures à travers des ouvertures dans les enveloppes	526
Figure F.13 – Partie conductrice non connectée intercalée	526
Figure F.14 – Matériau isolant solide	527
Figure F.15 – Matériau isolant en fines feuilles	527
Figure F.16 – Joints scellés dans les cartes imprimées multi-couches	527
Figure F.17 – Composant rempli avec un composé isolant	528
Figure F.18 – Bobine cloisonnée	528
Figure M.1 – Définition d'une période de sonnerie et du cycle de sonnerie	545
Figure M.2 – Courbe limite I_{TS1} pour les signaux cadencés de sonnerie	546
Figure M.3 – Courant de crête et courant crête à crête	547
Figure M.4 – Critères de déclenchement de la tension de sonnerie	548
Figure N.1 – Circuit générateur d'impulsions de l'UIT-T	549
Figure N.2 – Circuit générateur d'impulsions de la CEI 60065	550
Figure S.1 – Forme d'onde pour une isolation sans parasurtenseur et sans rupture d'isolation	559
Figure S.2 – Formes d'onde pour une isolation pendant une rupture d'isolation sans parasurtenseurs	560
Figure S.3 – Forme d'onde pour une isolation avec parasurtenseurs en fonctionnement	560
Figure S.4 – Forme d'onde pour un parasurtenseur et une isolation court-circuités	560
Figure V.1 – Exemples de schémas d'alimentation TN-S	568
Figure V.2 – Exemple de schéma d'alimentation TN-C-S	569
Figure V.3 – Exemple de schéma d'alimentation TN-C	569
Figure V.4 – Exemple de schéma d'alimentation TN-C monophasé, trois conducteurs	570
Figure V.5 – Exemple de schéma d'alimentation TT triphasé avec neutre	570
Figure V.6 – Exemple de schéma d'alimentation TT triphasé sans neutre	571
Figure V.7 – Exemple de schéma d'alimentation IT triphasé (et neutre)	571
Figure V.8 – Exemple de schéma d'alimentation IT triphasé	572
Figure W.1 – Courant de contact venant d'un circuit flottant	573
Figure W.2 – Courant de contact venant d'un circuit mis à la terre	574
Figure W.3 – Sommation des courants de contact dans un PABX	574
Figure AA.1 – Mandrin	580
Figure AA.2 – Position initiale du mandrin	581
Figure AA.3 – Position finale du mandrin	581
Figure EE.1 – Sonde à coin (vue d'ensemble)	592
Figure EE.2 – Sonde à coin (détail de l'extrémité)	593
Tableau 1A – Plages de tensions des circuits TBTS et TRT	326
Tableau 1B – Equivalence entre classes d'inflammabilité	329
Tableau 1C – Caractéristiques des condensateurs selon la CEI 60384-14	341
Tableau 1D – Exemples informatifs d'application de condensateurs	343

Tableau 2A – Distance à travers l'isolation du câblage interne	364
Tableau 2B – Limites des sources de puissance sans dispositif de protection contre les surintensités	376
Tableau 2C – Limites des sources de puissance avec dispositif de protection contre les surintensités	377
Tableau 2D – Taille minimale des conducteurs de liaison de protection	380
Tableau 2E – Durée de l'essai, réseaux d'alimentation en courant alternatif	381
Tableau 2F – Exemples informatifs de dispositifs de protection dans les matériels et sous-ensembles monophasés	387
Tableau 2G – Exemples informatifs de dispositifs de protection dans les matériels triphasés	387
Tableau 2H – Exemples d'application de l'isolation	393
Tableau 2J – Tensions transitoires du réseau en courant alternatif	401
Tableau 2K – Distances dans l'air minimales pour l'isolation dans les circuits primaires et entre circuits primaires et secondaires	403
Tableau 2L – Distances dans l'air supplémentaire dans les circuits primaires	404
Tableau 2M – Distances dans l'air minimales dans les circuits secondaires	405
Tableau 2N – Lignes de fuite minimales	410
Tableau 2P – Essais pour l'isolation en couches non séparables	415
Tableau 2Q – Distances minimales de séparation pour les cartes imprimées avec revêtement	419
Tableau 2R – Isolation dans les cartes imprimées	421
Tableau 3A – Dimensions des câbles et conduits pour les matériels de courant nominal ne dépassant pas 16 A	431
Tableau 3B – Dimensions des conducteurs	432
Tableau 3C – Essais physiques sur les câbles d'alimentation	434
Tableau 3D – Plage des dimensions des conducteurs à introduire dans les bornes	436
Tableau 3E – Dimensions des bornes pour les conducteurs de l'alimentation et pour les conducteurs de mise à la terre de protection	437
Tableau 4A – Limites minimales de rétention des propriétés après exposition UV	455
Tableau 4B – Limites de température, matériaux et composants	462
Tableau 4C – Limites de températures de contact	463
Tableau 4D – Dimensions et espacements des trous dans les fonds métalliques des enveloppes contre le feu	468
Tableau 4E – Résumé des exigences d'inflammabilité des matériaux	478
Tableau 5A – Courant maximal	483
Tableau 5B – Tensions d'essai pour les essais de rigidité diélectrique fondés sur les valeurs de crête des tensions de service Partie 1	489
Tableau 5B – Tensions d'essai pour les essais de rigidité diélectrique fondés sur les valeurs de crête des tensions de service Partie 2	490
Tableau 5C – Tensions d'essai pour les essais de rigidité diélectrique fondées sur les tensions de tenue prescrite	491
Tableau 5D – Limites de température pour les conditions de surcharge	495
Tableau B.1 – Limites des températures permises pour les enroulements de moteurs (à l'exception de l'essai de surcharge)	509
Tableau B.2 – Limites des températures permises pour les essais en surcharge	510

Tableau C.1 – Limites des températures permises pour les enroulements de transformateurs	515
Tableau F.1 – Valeur de X	521
Tableau G.1 – Tensions transitoires du réseau en courant alternatif	530
Tableau G.2 – Distances dans l'air minimales jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer	535
Tableau J.1 – Potentiels électrochimiques (V).....	538
Tableau N.1 – Valeurs des composants pour les Figures N.1 et N.2	550
Tableau R.1 – Règles pour l'échantillonnage et l'examen – cartes imprimées avec revêtement	557
Tableau R.2 – Règles pour l'échantillonnage et l'examen – distances dans l'air réduites	558
Tableau T.1 – Extraits de la CEI 60529.....	562
Tableau U.1 – Diamètre du mandrin.....	564
Tableau U.2 – Température du four	564
Tableau X.1 – Etapes d'essais	577
Tableau Z.1 – Catégories de surtensions	579

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATÉRIELS DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION – SÉCURITÉ –

Partie 1: Exigences générales

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les publications CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et elles sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toute divergence entre toute Publication de la CEI et toute publication nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de brevet. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la CEI 60950-1 comprend la deuxième édition (2005) [documents 108/135A/FDIS et 108/147/RVD], son corrigendum 1 (2006) et son amendement 1 (2012) [documents 108/350/FDIS et 108/357/RVD]. Elle porte le numéro d'édition 2.1.

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique à celui de l'édition de base et à son amendement; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Une ligne verticale dans la marge indique où la publication de base a été modifiée par l'amendement 1. Les ajouts et les suppressions apparaissent en rouge, les suppressions sont barrées.

La CEI 60950-1 comporte les exigences fondamentales pour la sécurité des matériels de traitement de l'information.

Des parties complémentaires de la CEI 60950-1 couvriront des exigences de sécurité spécifiques pour les matériels de traitement de l'information ayant des applications limitées ou des caractéristiques spéciales, comme suit:

Partie 21: Téléalimentation (publiée);

Partie 22: Matériels installés à l'extérieur (prévue);

Partie 23: Matériels de grande taille pour le stockage des données (prévue);

A l'exception des notes, les textes donnés à l'intérieur d'une figure normative ou d'une cellule sous un tableau normatif ont également une valeur normative. Lorsqu'un texte est accompagné d'une référence en exposant, il est lié à un point particulier du tableau. Les autres textes figurant dans une cellule sous un tableau s'appliquent à l'ensemble du tableau.

Les annexes informatives et les textes commençant par le mot "NOTE" n'ont pas de valeur normative. Ces annexes et ces textes ne sont indiqués que pour donner des informations complémentaires.

Les notes "par pays" sont également informatives mais attirent l'attention sur des exigences qui ont une valeur normative dans les pays concernés.

Dans la présente norme, les caractères d'imprimerie suivants sont employés:

- Exigences proprement dites et annexes normatives: caractères romains.
- Critères de conformité et modalités d'essais: caractères italiques.
- Notes dans le corps du texte et dans les tableaux: petits caractères romains.
- Termes définis en 1.2: PETITES CAPITALES.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

0 Principes de sécurité

Les principes suivants ont été adoptés par le comité d'études 108 dans la mise au point de la présente norme.

Ces principes ne prennent pas en compte les performances ou les caractéristiques fonctionnelles des matériels.

Les mots imprimés en PETITES MAJUSCULES sont des termes définis en 1.2 de la présente norme.

0.1 Principes généraux de sécurité

Il est essentiel que les concepteurs comprennent les principes directeurs des exigences de sécurité, de façon à pouvoir réaliser un matériel sûr.

Ce qui suit ne constitue pas une variante aux exigences détaillées de la présente norme, mais a pour but de fournir aux concepteurs une appréciation des principes sur lesquels ces exigences sont fondées. Lorsque les matériels impliquent des technologies et des matériaux ou des méthodes de construction qui ne sont pas explicitement prises en compte, il convient que la conception de ces matériels apporte un niveau de sécurité qui ne soit jamais inférieur à ceux décrits dans les présents principes de sécurité.

Les concepteurs doivent prévoir non seulement les conditions de fonctionnement normales du matériel mais aussi les conditions probables de défaut, les défauts qui en sont la conséquence, un mauvais usage prévisible et les influences externes comme la température, l'altitude, la pollution, l'humidité et les surtensions sur le RESEAU D'ALIMENTATION et sur un RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS ou un SYSTEME DE DISTRIBUTION PAR CABLES. Il convient que le dimensionnement des espacements d'isolation tienne compte des réductions éventuelles liées aux tolérances de fabrication ou lorsqu'une déformation peut se produire au cours des manipulations, en cas de choc et de vibrations susceptibles de se produire au cours de la fabrication, du transport et de l'usage normal.

Il convient de respecter les priorités suivantes pour déterminer les méthodes de conception à adopter:

- quand cela est possible, spécifier les critères de conception qui élimineront, réduiront les dangers ou protégeront contre ceux-ci;
- quand la mesure ci-dessus n'est pas applicable parce que le fonctionnement du matériel en serait restreint, spécifier l'emploi de moyens de protection indépendants du matériel, comme un matériel personnel de protection (qui n'est pas spécifié dans cette norme);
- quand aucune des mesures ci-dessus n'est utilisable dans la pratique, ou bien en supplément de ces mesures, spécifier l'application d'étiquettes de marquages et d'instructions concernant les risques résiduels.

Il existe deux types de personnes dont la sécurité est à examiner, les UTILISATEURS (ou OPERATEURS) et le PERSONNEL DE MAINTENANCE.

UTILISATEUR est le terme appliqué à toute personne autre que le PERSONNEL DE MAINTENANCE. Il convient que les exigences de protection supposent que les UTILISATEURS ne sont pas formés pour identifier les dangers, mais qu'ils n'agissent pas non plus intentionnellement dans le but de créer une situation dangereuse. En conséquence, les exigences assureront la protection des agents chargés du nettoyage et des visiteurs occasionnels aussi bien que des UTILISATEURS proprement dits. En général, il convient que les UTILISATEURS n'aient pas accès

aux parties dangereuses et, pour ce faire, il convient que de telles parties soient situées seulement dans les ZONES D'ACCES POUR LA MAINTENANCE ou dans des matériels situés dans des LOCAUX A ACCES RESTREINT.

Lorsque les UTILISATEURS sont admis dans les ZONES A ACCES RESTREINT, ils doivent être informés de manière adéquate.

Les membres du PERSONNEL DE MAINTENANCE sont censés utiliser leur formation et leur habileté pour éviter pour eux-mêmes et pour des tiers les blessures pouvant résulter de dangers évidents qui existent dans les ZONES D'ACCES POUR LA MAINTENANCE des matériels ou dans des matériels situés dans des EMPLACEMENTS A ACCES RESTREINT. Toutefois, il convient que le PERSONNEL DE MAINTENANCE soit protégé contre des dangers inattendus. Cela peut se faire, par exemple, en plaçant les parties qui nécessitent d'être accessibles pour la maintenance à des emplacements ne présentant pas de dangers électriques et mécaniques, en fournissant des écrans pour éviter les contacts accidentels avec les parties dangereuses, et en fournissant des étiquettes ou des instructions pour avertir le personnel des risques résiduels.

Les informations sur les dangers potentiels peuvent être marquées sur le matériel ou fournies avec celui-ci, en fonction de la probabilité d'accident et de sa sévérité, ou tenues à la disposition du PERSONNEL DE MAINTENANCE. En général, les UTILISATEURS ne doivent pas être exposés à des dangers susceptibles de causer des blessures, et il convient que les informations fournies aux UTILISATEURS visent principalement à éviter les mauvais usages et les situations susceptibles de créer des dangers, comme un branchement à la mauvaise source de puissance et un remplacement de fusibles par des types incorrects.

Le MATERIEL MOBILE est considéré comme présentant un risque de choc légèrement plus élevé en raison d'une contrainte supplémentaire possible sur le câble d'alimentation, pouvant conduire à la rupture du conducteur de terre. Avec le MATERIEL PORTATIF, ce risque est augmenté, une usure du câble est plus probable et des dangers ultérieurs peuvent survenir en cas de chute du matériel. Le MATERIEL TRANSPORTABLE introduit un risque supplémentaire parce qu'il peut être employé et transporté dans n'importe quelle orientation; si un objet métallique rentre par une ouverture dans l'ENVELOPPE, il peut se déplacer à l'intérieur du matériel en risquant de provoquer un danger.

0.2 Dangers

L'application d'une norme de sécurité a pour but de réduire les risques de blessures ou de dommages dus aux dangers suivants:

- choc électrique;
- dangers liés à l'énergie;
- incendie;
- dangers thermiques;
- dangers mécaniques;
- rayonnements;
- dangers chimiques.

0.2.1 Choc électrique

Un choc électrique est dû au passage d'un courant à travers le corps humain. Les effets physiologiques qui en résultent dépendent de la valeur et de la durée du courant et du chemin emprunté à travers le corps humain. La valeur du courant est fonction de la tension appliquée, de l'impédance de la source et de l'impédance du corps humain. L'impédance du corps humain, elle, dépend de la surface de contact, de la présence d'humidité sur la surface de contact et des tensions et fréquences appliquées. Des courants de l'ordre du demi-milliampère peuvent provoquer une réaction chez des sujets en bonne santé et peuvent

provoquer indirectement des blessures du fait d'une réaction involontaire. Des courants plus importants peuvent avoir des effets plus directs tels qu'une brûlure, une tétranisation musculaire provoquant une incapacité à s'éloigner ou une fibrillation ventriculaire.

Les tensions permanentes jusqu'à 42,4 V en valeur de crête ou 60 V en tension continue ne sont généralement pas considérées comme dangereuses en condition sèche si elles sont touchées sur une surface équivalente à celle d'une main. Il convient que les parties nues qui doivent être touchées ou manipulées soient au potentiel de terre ou convenablement isolées.

Certains matériels seront reliés à des réseaux téléphoniques et à d'autres réseaux extérieurs. Quelques RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS fonctionnent avec des signaux comme la voix et la sonnerie superposées à une tension d'alimentation continue permanente. Au total, cela peut dépasser les valeurs données ci-dessus pour des tensions permanentes. Pour le PERSONNEL DE MAINTENANCE, manipuler des parties de tels circuits à mains nues est une pratique courante. Cela ne donne pas lieu à des blessures sérieuses grâce à l'usage de signaux de sonnerie cadencés et parce que la zone de contact avec les conducteurs nus normalement manipulés par le PERSONNEL DE MAINTENANCE est limitée. Cependant, il convient que la surface de contact d'une partie accessible à l'UTILISATEUR, et la probabilité que la partie soit touchée, soient encore plus limitées (par exemple par la forme ou la localisation de cette partie).

Il est normal de fournir deux niveaux de protection pour les UTILISATEURS afin de prévenir un choc électrique. En conséquence, le fonctionnement du matériel dans les conditions normales et après un premier défaut, y compris tout défaut qui en résulte, ne doit pas créer un danger de choc électrique. Toutefois, des mesures de protection supplémentaires, telles qu'une protection par mise à la terre ou une ISOLATION SUPPLEMENTAIRE, ne sont pas considérées comme remplaçant une ISOLATION PRINCIPALE correctement conçue, ou l'en dispensant.

Des dommages peuvent résulter de:

Contacts avec des parties nues normalement sous TENSION DANGEREUSE.

Défaillances de l'isolation entre des parties normalement sous TENSION DANGEREUSE et des parties conductrices accessibles.

Contacts avec des circuits reliés aux RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS qui dépassent 42,4 V en valeur de crête ou 60 V en tension continue.

Défaillances de l'isolation accessible à l'UTILISATEUR.

Exemples de mesures à prendre pour réduire les risques:

Empêcher l'accès de l'UTILISATEUR aux parties portées à une TENSION DANGEREUSE par des couvercles fixés ou fermés, des VERROUILLAGES DE SECURITE, etc. Décharger les condensateurs accessibles sous TENSION DANGEREUSE.

Fournir une ISOLATION PRINCIPALE et relier à la terre les parties conductrices accessibles et les circuits de façon que l'exposition à la tension pouvant apparaître reste limitée par la protection de surintensité qui déconnectera dans un temps spécifié les parties présentant des défauts à basse impédance; ou alors prévoir entre les parties un écran métallique relié à la terre de protection, ou fournir une DOUBLE ISOLATION ou une ISOLATION RENFORCEE entre ces parties, de façon qu'une défaillance vers la partie accessible ne soit pas susceptible de se produire.

Limiter l'accessibilité et la zone de contact de tels circuits et les séparer des parties non reliées à la terre auxquelles l'accès n'est pas limité.

Il convient que l'isolation qui est accessible à l'OPERATEUR présente des résistances mécaniques et électriques adéquates pour réduire le risque de contact avec des TENSIONS DANGEREUSES.

COURANTS DE CONTACT (courant de fuite) entre des parties sous TENSION DANGEREUSE et les parties accessibles ou défaut d'une connexion de terre de protection. Le COURANT DE CONTACT peut comprendre le courant dû aux filtres d'anti-parasitage connectés entre CIRCUITS PRIMAIRES et parties accessibles.

Limiter le COURANT DE CONTACT à une valeur spécifiée, ou prévoir une connexion de terre de protection de grande fiabilité.

0.2.2 Dangers liés à l'énergie

Des blessures ou un incendie peuvent résulter d'un court-circuit entre des pôles adjacents de sources d'énergie à courant élevé ou de circuits à haute capacité et peuvent provoquer:

- des brûlures;
- des formations d'arcs;
- des émissions de métal fondu.

Même les circuits dont les tensions sont sûres peuvent être dangereux à ce point de vue.

Exemples de mesures à prendre pour réduire les risques:

- la séparation;
- la mise en place d'écrans;
- la mise en place de VERROUILLAGES DE SÉCURITÉ.

0.2.3 Incendie

Des risques d'incendie peuvent résulter de températures excessives soit dans les conditions de fonctionnement normal, soit à cause de surcharges, d'une défaillance d'un composant, d'une rupture de l'isolation ou de connexions desserrées. Il convient qu'un incendie prenant naissance dans un matériel ne s'étende pas au-delà du voisinage immédiat de la source d'incendie et ne provoque pas de dommages à l'entourage du matériel.

Exemples de mesures à prendre pour réduire les risques:

- la fourniture d'une protection contre les surintensités;
- l'utilisation de matériaux de construction ayant des caractéristiques d'inflammabilité appropriées;
- le choix des parties, composants et matériaux inflammables pour éviter une température élevée susceptible de provoquer l'inflammation;
- la limitation de la quantité de matériaux combustibles utilisés;
- la mise en place d'écrans ou la séparation des matériaux combustibles des sources possibles d'inflammation;
- l'utilisation d'ENVELOPPES ou de barrières pour limiter la propagation du feu à l'intérieur du matériel;
- l'utilisation de matériaux appropriés pour les ENVELOPPES de façon à réduire le risque d'extension du feu à l'extérieur du matériel.

0.2.4 Dangers thermiques

Des blessures peuvent résulter de hautes températures dans les conditions de fonctionnement normal, provoquant:

- des brûlures dues au contact avec des parties chaudes accessibles;
- une dégradation de l'isolation et de composants critiques pour la sécurité;

- une inflammation de liquides inflammables.

Exemples de mesures à prendre pour réduire les risques:

- la prise de mesures pour éviter des températures élevées sur les parties accessibles;
- le fait d'éviter des températures supérieures au point d'inflammation des liquides;
- la mise en place de marquages pour avertir les UTILISATEURS aux endroits où l'accès aux parties à haute température est inévitable.

0.2.5 Dangers mécaniques

Des blessures peuvent résulter:

- d'arêtes et de coins tranchants;
- de parties mobiles qui peuvent causer des blessures;
- de l'instabilité du matériel;
- d'une projection de particules lors d'implosions de tubes cathodiques ou d'explosions de lampes à haute pression.

Exemples de mesures à prendre pour réduire les risques:

- l'arrondissement des arêtes et des coins tranchants;
- l'installation de protections;
- la mise en place de VERROUILLAGES DE SECURITE;
- des mesures assurant une stabilité suffisante aux matériels auto-stables;
- la sélection des tubes cathodiques et des lampes à haute pression résistant respectivement aux implosions et aux explosions;
- la mise en place de marquages pour avertir les UTILISATEURS aux endroits où l'accès est inévitable.

0.2.6 Rayonnements

Des blessures touchant les UTILISATEURS et le PERSONNEL DE MAINTENANCE peuvent résulter de différentes formes de rayonnements émis par le matériel. Il peut s'agir de fréquences acoustiques, de fréquences radioélectriques, de rayons infrarouges, ultraviolets et ionisants et de lumières de haute intensité visibles et cohérentes (lasers).

Exemples de mesures à prendre pour réduire les risques:

- la limitation du niveau d'énergie des sources de rayonnements;
- l'écrantage des sources de rayonnements;
- la mise en place de VERROUILLAGES DE SECURITE;
- la mise en place de marquages pour avertir les UTILISATEURS aux endroits où l'exposition au danger de rayonnement est inévitable.

0.2.7 Risques chimiques

Des blessures peuvent résulter du contact avec certaines substances chimiques ou de l'inhalation de leurs vapeurs et de leurs fumées.

Exemples de mesures à prendre pour réduire les risques:

- éviter l'utilisation de matériaux de construction ou de consommables susceptibles de causer des dommages par contact ou inhalation dans les conditions normales et prévisibles d'utilisation.
- éviter les conditions susceptibles de causer des fuites ou des vaporisations;
- mettre des marquages en place pour avertir les UTILISATEURS des dangers.

0.3 Matériaux et composants

Il convient de choisir et de disposer les matériaux et les composants utilisés dans la construction des matériels de façon qu'on puisse espérer qu'ils assureront leur fonction de manière sûre pour la durée de vie prévisible du matériel, sans créer de danger et qu'ils ne contribueront pas de façon significative à la propagation d'un danger d'incendie sérieux. Il convient de choisir les composants de façon à ce qu'ils restent dans la plage des caractéristiques spécifiées par leur fabricant en conditions normales, et qu'ils ne créent pas de danger dans les conditions de défaut.

MATÉRIELS DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION – SÉCURITÉ –

Partie 1: Exigences générales

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

1.1.1 Matériels couverts par la présente norme

La présente norme est applicable aux matériels de traitement de l'information alimentés par le réseau ou alimentés par batteries, y compris les matériels de bureau électriques et les matériels associés, de TENSION ASSIGNEE maximale égale à 600 V.

La présente norme est aussi applicable aux matériels de traitement de l'information suivants:

- conçus pour être utilisés comme équipements terminaux de télécommunications et matériels d'infrastructure de RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS, quelle que soit la source d'alimentation;
- conçus et prévus pour être connectés directement à un SYSTEME DE DISTRIBUTION PAR CABLES, ou pour y être utilisés comme matériels d'infrastructure quelle que soit la source d'alimentation;
- destinés à utiliser le RESEAU D'ALIMENTATION EN COURANT ALTERNATIF comme moyen de transmission de télécommunications (voir Article 6, Note 4 et 7.1, Note 4).

Cette norme est également applicable aux composants et aux sous-ensembles destinés à être intégrés dans des matériels de traitement de l'information. Il n'est pas attendu que de tels composants et sous-ensembles soient en tout point conformes à la norme, sous réserve que le matériel de technologie de l'information complet qui intègre de tels composants et sous-ensembles soit conforme.

NOTE 1 Parmi les exemples d'aspects auxquels des composants et des sous-ensembles non installés peuvent ne pas être conformes, on peut citer le marquage des caractéristiques assignées et l'accès aux parties dangereuses.

NOTE 2 La présente norme peut être appliquée aux parties électroniques du matériel même si le matériel n'entre pas complètement dans le domaine d'application de la norme, par exemple gros systèmes de conditionnement de l'air, systèmes de détection incendie et systèmes d'extinction d'incendie. Des exigences différentes peuvent être nécessaires pour certaines applications.

La présente norme spécifie les exigences prévues pour réduire les risques de feu, de chocs électriques ou de blessures pour l'OPERATEUR et le personnel non spécialisé qui peut entrer en contact avec le matériel et, lorsque c'est indiqué spécifiquement, pour le PERSONNEL DE MAINTENANCE.

Le but de la présente norme est de réduire de tels risques concernant le matériel installé, qu'il se compose d'un système d'unités interconnectées ou d'unités indépendantes, sous réserve que le matériel soit installé, utilisé et entretenu de la manière prescrite par le fabricant.

Comme exemples de matériels entrant dans le domaine d'application de la présente norme, on peut citer:

Type générique de produit	Exemples spécifiques pour un type générique
matériels bancaires	matériels de traitement de l'argent y compris les distributeurs automatiques de billets (DAB)
machines de traitement de texte et de données et leurs matériels associés	matériels de préparation de données, matériels de traitement de données, matériels de stockage de données, ordinateurs personnels, traceurs, imprimantes, matériels de numérisation, matériels de traitement de texte, écrans de visualisation
matériels de réseaux de données	passerelles de réseaux, matériels de terminaison de circuits de données, terminaux informatiques, routeurs,
matériels électriques et électroniques du commerce de détail	caisses enregistreuses, terminaux points de vente y compris les balances électroniques associées
machines électriques et électroniques de bureau	calculatrices, photocopieuses, dictaphones, broyeurs de documents, duplicateurs, effaceuses, matériels micrographiques, classeurs à moteur, machines à papier (perforatrices, massicots, trieuses), machines débitrices de papier, taille-crayons, agrafeuses, machines à écrire
autres matériels de traitement de l'information	matériels de photo impression, terminaux publics d'information, matériels multimédias
matériels pour le service postal	machines à traiter le courrier, machines à affranchir
matériels d'infrastructure de réseau de télécommunications	matériels de facturation, multiplexeurs, matériels d'alimentation de réseau, matériels de terminaison de réseau, stations de base radio, répéteurs, matériels de transmission, matériels de commutation des télécommunications
terminaux de télécommunications	télécopieurs, systèmes de téléphone à touches, modems, PABX, appareils de messagerie, répondeurs téléphoniques, postes téléphoniques (avec ou sans cordon)

NOTE 3 Les exigences de la CEI 60065 peuvent également être utilisées pour satisfaire aux exigences de sécurité des matériels multimédias. Voir le Guide CEI 112, *Guide pour la sécurité des matériels multimédias*.

Cette liste n'est pas exhaustive et les matériels qui ne sont pas cités ne sont pas nécessairement exclus du Domaine d'application.

Les matériels satisfaisant aux exigences appropriées de la présente norme sont considérés comme pouvant être utilisés avec les matériels de commande de processus, les matériels d'essais automatiques et les systèmes analogues nécessitant des dispositifs pour le traitement de l'information. Toutefois, la présente norme ne comprend pas les exigences concernant l'aptitude à la fonction ou les caractéristiques de fonctionnement du matériel.